



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
СВЕТИЛЬНИК

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	SPO-801-0-001-060	SPO-801-0-001-120	SPO-801-0-002-060	SPO-801-0-002-120
Цвет корпуса	белый			
Номинальное напряжение питания (переменного тока), В	~230			
Частота сети, Гц	50-60			
Тип используемой светодиодной лампы	1x600мм LED T8 G13	1x1200мм LED T8 G13	2x600мм LED T8 G13	2x1200мм LED T8 G13
Мощность ламп максимальная, Вт	1x20	1x40	2x20	2x40
Климатическое исполнение	УХЛ4			
Температура эксплуатации, °С	+1...+35 °С			
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP20			
Класс защиты от поражения электрическим током	I			
Срок службы, лет	25			
Размеры ШхВхГ, мм	610x34x50мм	1220x34x50мм	610x72x50мм	1220x72x50мм
Масса, кг (не более)	0,13	0,24	0,14	0,26
Материал	металл, пластик			

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник, шт.	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.

- ⚠ **Внимание!** Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети. Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.
- 3.2. Подготовка изделия к работе.
- Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса и проводов.
- 3.3. Подключение.

- ⚠ **Внимание!** Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены. Сечение жил используемых проводов должно быть не менее 0,75 мм².
- 3.3.1. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 3-х жильный провод.
- 3.3.2. Этот провод необходимо подключить к проводу источника питания с помощью внешнего клеммника (в комплект не входит) в соответствии со схемой, изображенной на рис.1;
- 3.3.3. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.
- 4.2. Изделие предназначено для использования только внутри помещений.
- 4.3. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.
- 4.4. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.
- 4.5. Помните, что переменное напряжение 230В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

- ⚠ **Внимание!** Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!
- Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3.	
Светильник не работает	- проверьте наличие сетевого напряжения питания 230В - убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции - убедитесь в целостности всех соединений

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия:	Светильник не предназначен для бытового применения
Модель:	SPO-8
Артикулы:	SPO-801-0-001-060, SPO-801-0-002-060, SPO-801-0-001-120, SPO-801-0-002-120
Тип изделия	Светильник для использования со светодиодной лампой (лампа в комплект не входит)
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	"КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)"
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г. Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Дата изготовления	Указана на корпусе светильника

ВАЖНО! Производитель оставляет за собой право внесения изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.
- 9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:
- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
 - наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
 - нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
- Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона:**

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



КОЛДОНМО (ПАСПОРТ)
Жарыкдиоддуу шамчырак

1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ

Артикулу	SPO-801-0-001-060	SPO-801-0-001-120	SPO-801-0-002-060	SPO-801-0-002-120
Корпусун өңү	ак			
Теңгеримди куат беру кернеуі (ауспалы тоқ), В	~230			
Желинің жиілігі, Гц	50-60			
Светодиоддук лампанын түрү колдонулат	1x600мм LED T8 G13	1x1200мм LED T8 G13	2x600мм LED T8 G13	2x1200мм LED T8 G13
Лампанын кубаттуулугу максималдуу, Вт	1x20	1x40	2x20	2x40
Климаттык орундoo	УХЛ4 (+1...+35 °С)			
Коршаган ортадан келетін әсерден коргану дәрежесі	IP20			
Қызмет ету мерзімі, сағ	25			
Пішіні, ҮхЕхБ, мм	610x34x50мм	1220x34x50мм	610x72x50мм	1220x72x50мм
Салмағы (шамдал және куат беру көзі), г	0,13	0,24	0,14	0,26
Жасалган материалы:	металл, пластик			

2. ТОПТОМДУЛУГУ

Жарыкдиоддуу шамчырактын, даана.	1
Колдонмо китеп (Паспорт), экз.	1

3. ШАМЧЫРАКТЫ ДАЯРДОО, ТУТАШТЫРУУ ЖАНА ОРНОТУУ

3.1. Коопсуздук талаптары.

- ⚠ **Көңүл бургула!** Жарыкдиоддуу шамчыракты орнотуу же кайра орнотууда чыңалып турган токту өчүрүү керек. Чырактын проводуну сырткы коргоочу катмары же ток берүүчү бөлүкчөлөрү бузук болсо колдонууга тыюу салынат. Өз алдынча чечүү же ондоого тыюу салынат.
- 3.2. Шамчыракты ишке киргизүүгө даярдоо.
- Чыракты оромолдон чыгарып, корпусунун, жарык чачыраткычтын, проводунун бузук же сынык эместигин текшериниз.
- 3.3. Туташтыруу.
- ⚠ **Көңүл бургула!** Жарыкдиоддуу шамчыракты туташтырууда бардык проводдорду токтон сууруп таштоо керек. Проводдогу ажырым зымдар 0,75мм² кем болбоосу зарыл.
- 3.3.1. Туташтыруу үчүн орноштура турган жерине үч ажырым зымды адып келүү керек.
- 3.3.2. 1-сүртөткө көрсөтүлгө схемага ылайык бул провод азыктандыруу проводуна сырткы клеммниктин жардамы менен туташтырылат (клеммник топтомо кирбейт);
- 3.3.3. токко туура туташканын текшерген соң токту жандырса болот.

4. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

- 4.1. Кырыскыты алдын алуу үчүн шамчыракты отко жакындатпаныз жана сууга тийгизбейиз.
- 4.2. Шамчыракты бөлмөнүн ичинде гана колдогонг болот.
- 4.3. Кырыскыты алдын алуу үчүн электротехникалык буюмду өз алдынча ондоого болбойт.
- 4.4. Шамчырактын же анын бөлүкчөлөрү бузук же сынык болсо колдонууга тыюу салынат.
- 4.5. 230В өзгөрмө ток өмүргө кооптуу!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Шамчыракты оромолунда ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

6. КЕРЕКТЕН ЧЫГАРУУ

Шамчыракты ал сатылып жаткан өлкөнүн мыйзамына ылайык керектен чыгаруу зарыл.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОНДОО

- ⚠ **Көңүл бургула!** Шамчырактын ар кандай бузулууларын ондоо иштеринде токту өчүрүү керек!
- 3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды ондоо иштери берилген.

3-таблица.	
Шамчырак иштебесе	- 230В токтун бар экенин текшериниз - бардык проводдордун он жана ачык эместигин текшериниз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

8. ШАМЧЫРАК ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

Буюмдун аталышы:	Жарык-диоддуу шамчырактурумуш тиричиликте колдонуу үчүн арналган эмес
Модель:	SPO-8
Артикулдары:	SPO-801-0-001-060, SPO-801-0-002-060, SPO-801-0-001-120, SPO-801-0-002-120
Буюмдун түрү	Светодиоддук лампа менен колдонуу үчүн жарык (лампа камтылган эмес)
Товардык белги	ЭРА
Даярдоочу мамлекет	Кытай
Даярдоочунун аталышы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Даярдоочунун дарегі	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Керектөөчүлөр менен иштөө боюнча кызмат	121467, Россия, Москва ш., а/к 43
Ченемдик документтерге ылайык келиши	Буюм талаптарга жооп берет ББ ТР 004/2011 «Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө», ББ ТР 037/2016 «Электротехникада жана радиоэлектроникада кооптуу заттарды колдонууну чектөө жөнүндө»
Даярдалган күнү	буюмдун сыртына жазылган

9. КЕПИЛДИК

- 9.1. Шамчыракка сатыктан кийин 3 жыл мөөнөттүк колдонуу кепилдик берилет. Кардарга колдонмо китепке ылайык орнотуу, колдонуу, ташуу жана сактоо чараларын туура жүргүзгөндө кепилдик берилет.
- 9.2. эгер төмөнкүлөр болсо шамчыракка кепилдик берилбейт:
- кепилдик талону толук толтурулбаса (туура эмес толтурулса);
 - механикалык бузук же корпусунун кардар тарабынан өз алдынча ачылганын байкаса;
 - колдонмо китепке ылайык колдонуу шарттары туура эмес жүргүзүлсө.
- Электротехникалык бузугу бар буюмду сатылган жайда туура толтурулган кепилдик талонунун негизинде алмаштыра аласыз:**

Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөндүн штампы жана сатуучунун колу



KZ

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ (ПАСПОРТ)
ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Артикулы	SPO-801-0-001-060	SPO-801-0-001-120	SPO-801-0-002-060	SPO-801-0-002-120
Корпусың түсі	АК ~230			
Азықтануың номиналдуу чыңалуусу (өзгерме ток)	50-60			
Ток тармағының жыштығы, Гц	50-60			
Қолданылатын Жарықдиодты шамның түрі	1x600мм LED T8 G13	1x1200мм LED T8 G13	2x600мм LED T8 G13	2x1200мм LED T8 G13
Шамның қуаты максималды, Вт	1x20	1x40	2x20	2x40
Климаттық орындау	УХЛ4 (+1 + 35 °С)			
Айлана-өйренуң таасир берүүсүнөң коргоо деңгейі	IP20			
Қызмет өтее мөөнөтү, саат	25			
Көлөмү, УЗУН*ТҮҰРАСЫ*БҒИЙИКТИГИ, мм	610x34x50mm	1220x34x50mm	610x72x50mm	1220x72x50mm
Массасы (шамчырақ жана азықтандыру булагы), г	0,13	0,24	0,14	0,26
Материалы:	металл, пластик			

2. ТОПТОДУУЛУГУ

Жарықдиодты шамдал, дана	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Паспорт), нұсқа	1

3. БҒЙЫМДЫ ДАЙЫНДАУ, ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ

3.1. Коопсуздық талаптары.

3.1. Қауіпсіздік талаптары.

⚠ Нәзар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды монтаждауды немесе демонтаждауды қатаң түрде желі кернеуі өшірулі күйінде жүргізілуі қажет.

Сымдарының оқшаулағышы мен ток жүретін бөліктері ақауланған бұйымдарды пайдалануға тыйым салынады.

Бұйымды өздігімен ашуға және жөндеуге тыйым салынады.

3.2. Бұйымды жұмысқа дайындау.

Шамдал қаптамасын ашыңыз және корпусының, шашыратқышының және сымдарының ақаулы болмауларына көз жеткізіңіз.

3.3. Жалғау.

⚠ Нәзар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды жалғау кезінде барлық сымдар тоқтан ажыратылуға тиіс болады. Пайдаланылатын сымдардың шоғырсымдарының қималары 0,75мм² кем болмауға тиіс болады.

3.3.1. Шамдалды жалғау үшін оның монтаждالاتын орнына 3-шоғырсымды сым келуге тиіс болады.

3.3.2. Бұл сымды 1-суретте көрсетілгендей сұлбаға сәйкес сыртқы қысқыштардың (жинағына кірмейді) көмегімен қуат беру көзінің сымына жалған қажет болады;

3.3.3. Дұрыс жалғануын тексергеннен кейін, желілік кернеуді қосуға болады.

4. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

4.1. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін ешқашан да бұйымды отқа жақындатпаңыз әрі суға батырмаңыз.

4.2. Бұйым тек қана белменің ішінде пайдалануға арналған.

4.3. Жазатайым уақиғалар болдырмау үшін электр техникалық өнімдердің жөндеуін өздігімен жүргізуге тыйым салынады.

4.4. Оның қандай да болмасын компоненттерінде механикалық және өзге де зақымданулар болғанда бұйымды пайдалануға тыйым салынады.

4.5. Есіңізде болсын, 230В ауыспалы кернеу өміріңізге қауіпті!

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашындардың әсерінен сақтандыру шараларын сақтай жүріп, қаптамасында жүргізілуге тиіс болады.

6. КӘДГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды өткізілген аймақтағы заңнаманың талаптарына сәйкес кәдге жарату қажет.

7. МҮМКҮН БОЛҒОН БУЗУЛУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҚДОО

⚠ Көңүл бұрылал! Шамчырақтың ар қандай бузулуларын оңдоо иштерінде тоқту өчүүрү керек!
3-таблицада мүмкін болгон бузулулар жана аларды оңдоо иштери берилген.

Шамдал жұмыс істемейді	- желілік 230В қуат беру кернеуінің болуын тексеріңіз - барлық сымдардың және олардың оқшауланымдарының бүтіндігіне көз жеткізіңіз - барлық жалғанған жерлерінің бүтіндігіне көз жеткізіңіз
------------------------	---

Егер де бұл тәсілдердің Сізге көмегі болмаған болса, ақауларды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БҒЙЫМ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атауы:	Жарықдиодты шам тұрмыстық қолдануға арналмаған
Модель:	SPO-8
Артикулы:	SPO-801-0-001-060, SPO-801-0-002-060, SPO-801-0-001-120, SPO-801-0-002-120
Бұйымның түрі	Жарықдиодты шаммен пайдалануға арналған шам (шам жинаққа кірмейді)
Тәуар белгісі	ЗРА
Өндіруші ел	Қытай
Өндірушінің атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Өндірушінің мекенжайы	KHP, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолічэнь Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Түтінұшылармен жұмыс жасау жөніндегі қызмет	121467, Ресей, Мәскеу қ., а/ж 43
Нормативтік құжаттарға сәйкестік	Бұйым мына талаптарға сәйкес келеді КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 037/2016 «Электротехника мен радиоэлектроникада қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»
Жасалған күні:	бұйымның сыртына жазылған

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТМЕЛЕР

9.1. Бұйымды пайдаланудың кепілдік мерзімі, осы нұсқаулықта айтылған монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын түтінұшы орындағанда, сатылған күнінен санағанда 3 жылды құрайды.

9.2. Құрылғы мына жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуге жатқызылмайды:

• кепілдік талоны толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) тауарды ұсынғанда;

• механикалық бүлінұлер болғанда немесе корпусын ашудың іздері болғанда;

• осы нұсқаулықта айтылған пайдалану шарттары өрескел бұзылғанда.

Істен шыққан электр техникалық өнімді айырбастау қатесіз толтырылған кепілдік талоны бар болғанда сату нүктесінде жүзеге асырылады:

Сатылған жері	Сатылған күні	Дүкеннің мөрі және сатушының қолы



AM

ՀԱՅԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)
ԼՈՒՍԱԴԻՌԴԱՅԻՆ ԼԱՍԴ

1.ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ:

Արտիկուլ	SPO-801-0-001-060	SPO-801-0-001-120	SPO-801-0-002-060	SPO-801-0-002-120
Կորպուսի գույնը	պպիտակ ~230			
Անվանական սնման լարում (փոխանման հոսանքից), Վ	50-60			
Ցանցի համախախակություն, Գ	50-60			
Օգտագործված LED լամպի տեսակը	1x600mm LED T8 G13	1x1200mm LED T8 G13	2x600mm LED T8 G13	2x1200mm LED T8 G13
Լամպի առավելագույն իզոդությունը, Վտ	1x20	1x40	2x20	2x40
Կլիմայական կատարումը	УХЛ4 (+1 + 35 °С)			
Շրջակա միջավայրի ներգործություններից պաշտպանվածության աստիճան	IP20			
Շտապարկան ժամկետ, d	25			
Ձևանման (գաղափար), եմԼԲ, մմ	610x34x50mm	1220x34x50mm	610x72x50mm	1220x72x50mm
Քաշ(ամսվ և սնման արդյուն), գ	0,13	0,24	0,14	0,26
Կրկեր	Մետաղ, պլաստիկ			

2. ԿՈՆՂԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

Լուսաղորդային լավարներ, հատ	1
Հախագործման ձեռնարկ (Անձնագիր), նմուշ	1

3. ԱՐՏԱԴՐԱՆԵՔԻ ՈՒՍՈՒՆԱՍԻՐՈՒՄ, ՏԵՐԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՄԻԱՑՈՒՄ

⚠ Ուշադրություն: Լուսաղորդային լամպի տեղակայման (մոնտաժման) կամ ապամոնտաժման բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն բացառապես հոսանքի արդյուն անցատեղեցի հետո: Արգելվում է արտադրանքը շահագործել հարողդայարների վնասված լինելու դեպքում: Արգելվում է ինքնուրույն բանդել և վերանորոգել արտադրանքը:

3.2. Արտադրանքի նախապատրաստումը աշխատանքին:

Քանդել բ լամպի փաթեթավորումը և համոզվել, որ վերջինիս կապարի, լամպի համար նախատեսված լուսացանկի և հարողդայարի վնասվածքները բացակայում են:

3.3. Միացումը: Ուշադրություն: Լուսաղորդային լամպի միացման

⚠ ժամանակ բոլոր հարողդայարը պետք է ապահովված լինեն: Օգտագործվելու հարողդայարների միացման հատվածը չպետք է գերազանցի 0,75մմ²:

3.3.1. Լամպը միացնելու համար անհրաժեշտ է տեղակայման վայր բերել երեք մետաղային հարողդար:

3.3.2. Այդ հարողդարը անհրաժեշտ է միացնել սնման արդյուն հարողդայարին արտաքին տեղով նախ օգնությանը (կոնվեկտում ներառված չէ)՝ նկար 1-ում պատկերված սխեմային համապատասխան:

3.3.3. Միացման ճշգրտությունը ստուգելուց հետո կարելի է միացնել ցանախին լարումը:

4. ԱՆՎԱՏԱՆԳՈՐԾՄԱՆ ՎԱՐՆԱՆԵՐԸ:

4.1. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար արտադրանքը երբեք մի՛ ենթրվեք կրակի ներգործությանը և մի՛ գտեք այն ցրի մեջ:

4.2. Արտադրանքը նախատեսված է ոգտագործել միայն տարածքի ներսում:

4.3. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար արգելվում է կատարել հոսանքատեխնիկական արտադրանքի ինքնուրույն վերանորոգում:

4.4. Մեխանիկական և այլ վնասվածքների առկայության դեպքում արգելվում է շահագործել արտադրանքը:

4.5 Դիշել է, որ 230V լարումով հոսանք վնասվածակոր է կանգնի համար:

5. ՓՈՆԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ ԴԱՂԱՐԱՆՈՒՄԸ:

Արտադրանքի փոխադրումը և պահպանումը պետք է կատարել՝ իրագործելով փաթեթավորման վրա նշված մեխանիկական վնասվածքներից և շրջապատի ներգործություններից պահպանելու կանոնները:

6. ԻՐԱՑՈՒՄԸ:

Արտադրանքը անհրաժեշտ է իրացնել՝ ըստ տարածքային օրենսդրության ռեալիզացիայի պահանջի:

7. ՀԱՆԱԿՎՈՐ ԱՆՍԱՐԵՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆԵ ՇՏՎՈՒՄԸ:

Ուշադրություն: Արդյուն հեմալավոր անսարքությունների հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրագործվեն միայն հոսանքի անջատումից հետո:

⚠ Դժբախտի անսարքությունների և դրանց շտկման եղանակների ցուցակը ներկայացված է արդյունակ 3-ում:

Լամպը չի աշխատում	- ստուգել բ 220V լարման հոսանքի առկայությունը - համոզվել բ բոլոր հարողդարների և մեխաագործվածքների ամբողջականության մեջ - համոզվել բ բոլոր միացումների ամբողջականության մեջ
-------------------	--

Եթե անսարքության շտկման այս միջոցները Ձեզ չօգնեցին, դիմեք որակավորված մասնագետի օգնությանը:

8. ՏԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆԵՔԻ ՄԱՍԻՆ

Արտադրանքի անվանումը՝	Հարժուպի ցուցիչով նախատեսված չէ կենցաղային օգտագործման համար:
Մոդել՝	SPO-8
Ապրանքանիշ՝	SPO-801-0-001-060, SPO-801-0-002-060, SPO-801-0-001-120, SPO-801-0-002-120
Արտադրանքի տեսակը	Լուսատու՝ լուսաղորդային լամպի հետ օգտագործելու համար (լամպը ներառված չէ)
Ապրանքանիշ՝	ԵՌԱ
Արտադրող երկիր՝	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը՝	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Արտադրողի հասցեն	KHP, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолічэнь Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Ապադրողների հետ աշխատանքի ծառայություն	121467, Ռուսաստան, ք.Մոսկվա, ա/ա (а/я) 43:
Համապատասխանությունը տրոմարիային վաստադրելին	Արտադրանքը համապատասխանում է «Ցածրալարի սարքավորման անվտանգության մասին» ՄՄ ՏԿ 004/2011, «Ենթադրադրելիային եվ ճաղիղեղներով լամպի արտադրանքում վնասվածակոր կրկերի կիրառման սահմանափակման մասին» ՄՄ ՏԿ 037/2016
Արտադրման ամսաթիվը	ժամկետը գրված է

9. ԵՐԱՆԵԻԶԱՆԻ ԴՐԱՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

9.1. Տվյալ ձեռնարկում ներկայացված տեղակայման, տեղադրման և պահպանման պահանջների իրականացման դեպքում երաշխիքային շահագործման ժամկետը կազմում է 3 տարի՝ սկսած գնման օրվանից:

9.2. Արաքը չի ենթարկվում երաշխիքային պարտավորությունների հետևյալ դեպքերում.

• ապրանքը ներկայացված է չքազված (սխալ լրացված) երաշխիքային կտրոնով ;

• առկա են մեխանիկական վնասվածքներ կամ կարկաչարի, հարողդայարի բացման հետքեր;

• թնղել են տրված տվյալ ձեռնարկում ներկայացված շահագործման պայմանների խախտումներ:

Թերի էլեկտրոտեխնիկական ապրանքի փոխարինումը տրող՝ իրականացվում է առևտրի կետում երաշխիքային կոտեկտ

րացված և կանխիկ վճարման կտրոններով:

Վաճառքի վայրը	Վաճառքի ամսաթիվը	Խանութի կնիքը և վաճառողի ստորագրությունը

