



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ



1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	SPP-507-0-50K-050	SPP-507-0-50K-100	SPP-507-0-50K-150
Артикул			
Потребляемая мощность, Вт	50	100	150
Световой поток, лм	5000	10000	15000
Цветовая температура, К	5000		
Диапазон рабочих напряжений, В~	207-253		
Номинальное напряжение, В~	230		
Рабочий ток, А	0.23	0.46	0.69
Частота сети, Гц	50		
Индекс цветопередачи, Ra	≥80		
Коэффициент мощности (PF), cosφ	≥0.95		
Класс защиты от поражения электрическим током	I		
Сечение подключаемых проводников, мм²	0,75-1,5		
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP65		
Диапазон рабочих температур, °С	от -45 до +40		
Климатическое исполнение и категория размещения	У1		
Тип КСС (кривой силы света)	Ш		
Материал корпуса	алюминий		
Материал рассеивателя	поликарбонат		
Срок службы, ч	≥50 000		
Способ установки	на консоли/настенный		
Монтаж на кронштейн	48-60 мм		
Габариты (ДхШхВ), мм	445x115x77	497x130x77	565x165x77
Масса, кг	0.7	0.8	1.1

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и спецификации выпускаемых изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в ранее или позднее произведенные изделия.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник, шт.	1
Упаковка, комплект	1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз.	1

3. ПОДГОТОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Требования безопасности.

Внимание! Монтаж или демонтаж светодиодного светильника необходимо производить строго при отключенном напряжении сети.

Запрещается эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.

Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

3.2. Подготовка изделия к работе.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, линзы и проводов.


3.3. Подключение.

Внимание! Все провода во время подключения светодиодного светильника должны быть обесточены.

3.3.1. Для подключения светильника необходимо подвести к месту его монтажа 3-жильный провод.

3.3.2. Этот провод необходимо подключить к проводу источника питания с помощью клеммника в соответствии со схемой, изображенной на рис.1;

Рис.1. Схема подключения светильника к сети 230В.



3.3.3. После проверки правильности подключения можно включать сетевое напряжение.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не опускайте его в воду.

4.2. Во избежание несчастных случаев запрещается самостоятельно производить ремонт электротехнической продукции.

4.3. Запрещается эксплуатировать изделие при наличии механических и прочих повреждений любого из его компонентов.

4.4. Помните, что переменное напряжение 230В опасно для жизни!

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы связанные с устранением возможных неисправностей изделия должны осуществляться при отключенном питании сети!

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 3.

Светильник не работает	- проверить наличие сетевого напряжения питания 230В - убедиться в целостности всех проводов и их изоляции - убедиться в целостности всех соединений
------------------------	--

Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Наименование изделия:	Светильник не предназначен для бытового применения
Модель:	SPP-5
Артикулы:	SPP-507-0-50K-050; SPP-507-0-50K-100; SPP-507-0-50K-150
Тип изделия	Светильник светодиодный уличный
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	"АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)"
Адрес изготовителя	"КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолинчэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)"
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, г. Москва, а/я 43
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"
Дата изготовления	Указана на корпусе светильника

8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в данном руководстве.

9.2. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- предъявления товара с неисправным (неправильно заполненным) гарантийным талоном;
- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии корректно заполненного гарантийного талона.

10. ЗАВЕЩЕНИЕ

ОТСУТСТВИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДА ЗАЕМЛЕНИЯ К СВЕТИЛЬНИКУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Отсутствие заземления светильника опасно для жизни. Из-за разрядов молний и статических напряжений отсутствие подключения ПРОВОДА заземления приводит к быстрому выходу светильника из строя с аннулированием гарантии.

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

КОЛДОНМО (ПАСПОРТ)
ЖАРЫКДИОДДУУ ШАМЧЫРАК



1. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ

Параметрдин аталышы	Мааниси		
Артикул	SPP-507-0-50K-050	SPP-507-0-50K-100	SPP-507-0-50K-150
Керектөөнү кубаттуулук, Вт	50	100	150
Жарык агымы, лм	5000	10000	15000
Түстүү температура, К		5000	
Жүмүшчү диапозону напряжений, Анын~		207-253	
Номиналдык чыңалуу, В~		230	
Жүмүшчү ток менен, Ошондой		50	
Жыштыгы тармагын, Гц		50	
Индекси цветопередачи, иштери менен таанышып чыкты		≥80	
Кубаттуулуктун коэффициенти, cosφ		≥0.95	
Класс электр тогуна урунуудан коргонуу		I	
Агыны азыркы жүктөлүшкө эсептелинген подключаемых жол мм²		0,75-1,5	
Коргоо даражасы		IP65	
Диапозону жүмүшчү температуранын, °С		кр -45 чейин +40	
Башка тиричилик аткаруу жана категориясы жайгаштыруу		У1	
Тиби КСС (кривой күчүнүн жарык)		Ш	
Корпусун материалы		алюминий	
Материал рассеивателя		поликарбонат	
Кызмат өтөө мөөнөтү, ч		≥50 000	
Ыкмасы орнотуу		бул консоли/настенный	
Монтаж болгон кронштейн		48-60 мм	
Габариттик өлчөмдөрү, мм	445x115x77	497x130x77	565x165x77
Массасы, кг	0.7	0.8	1.1

Өндүрүшү көз келген уақытта алдын ала эскертүүсүз жана алдөбүр міндеттемелерсиз шыгарылатын буйымдардын конструкциясына жана спецификациясына өзгөртөстөр өнгүзү, сондай-ақ бурын немесе кейін жасалган буйымдарга осындай өзгөртөстөр өнгүзү құқыгын өзіне калдырады.

2. ТОПТОМДУЛУГУ

Жарыкдиоддуу шамчырактын, даана.	1
Орому, топтом	1
Колдонмо китеп (Паспорт), экз.	1

3. ШАМЧЫРАКТЫ ДАЯРДОО, ТУТАШТЫРУУ ЖАНА ОРНОТУУ

3.1. Коопсуздук талаптары.

Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты орнотуу же кайра орнотууда чыңалып турган токту өчүрүү керек. Чырактын проводуну сырткы коргоочу катмары же ток берүүчү бөлүкчөлөрү бузук болсо колдонууга туюу салынат. Өз алдынча чечүү же ондоого туюу салынат.

3.2. Шамчыракты ишке киргизүүгө даярдоо.

Чыракты оромолдон чыгарып, корпусунун, жарык чачыраткычтын, проводунун бузук же сынык эместигин текшериниз.


3.3. Туташтыруу.

Көңүл бургула! Жарыкдиоддуу шамчыракты туташтырууда бардык проводдорду токтон сууруп таштоо керек. Проводдогу ажырым зымдар 0,75мм² кем болбоосу зарыл.

3.3.1. Туташтыруу үчүн ориентирде турган жарине эки ажырым зымды адып келүү керек.

3.3.2. 1-суретте көрсөтүлгө схемага ылайык бул провод азыктандыруу проводуна сырткы клеммниктин жардамы менен туташтырылат (клеммник топтомго кирбейт);

Рис.1. 230В шамчыракты токко туташтыруу схемасы



3.3.3. Токко туура туташканын текшерген соң токту жандырса болот.

4. КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

4.1. Кырсыкты алдын алуу үчүн шамчыракты отко жакындатпаныз жана сууга тийгизбейиз.

4.2. Кырсыкты алдын алуу үчүн электротехникалык буюмду өз алдынча ондоого болбойт.

4.3. Шамчырактын же анын бөлүкчөлөрү бузук же сынык болсо колдонууга туюу салынат.

4.4. 230В өзгөрмө ток өмүргө кооптуу!

5. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Шамчыракты оромолунда ташуу жана сактоодо механикалык сынуу, бузуулардан жана нымдан сактоону эске алуу зарыл.

6. КЕРЕКТЕН ЧЫГАРУУ

Шамчыракты ал сатылып жаткан өлкөнүн мыйзамына ылайык керектен чыгаруу зарыл.

7. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОНДОО

Көңүл бургула! Шамчырактын ар кандай бузулууларын ондоо иштеринде токту өчүрүү керек!

3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды ондоо иштери берилген.

3-таблица.

Шамчырак иштебесе	- 230В токтын бар экенин текшериниз - бардык проводдордун оң жана ачык эместигин текшериниз - бардык туташтыргычтардын бузук эместигин текшериниз
-------------------	---

Эгер бул чаралар сизге жардам бербесе атайын адистерге кайрылыңыз.

8. ШАМЧЫРАК ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ

Буйымның атауы:	Жарыкдиодты шам түрмүстүк колдонууга арналмаган
Модель:	SPP-5
Артикулы:	SPP-507-0-50K-050; SPP-507-0-50K-100; SPP-507-0-50K-150
Буйымның түрі	Жарыкдиодты шам
Тауар белгісі	ЭРА
Өндүрүшү ел	Кытай
Өндүрүшүнүн атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Өндүрүшүнүн мекенжайы	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баолинчэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Түтүнүүлүктөн жумуш жасау жөндөмгө кызмет	121467, Ресей, Москва к., а/я 43
Нормативтик құжаттарга саякестік	Бұйым мына талаптарға сәйкес келеді: КО ТР 004/2011 «Төмен вольтті жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі" ТР ЕАЭС 037/2016
Жасалған күні:	Бұйымның сыртына жазылған

9. КЕПІЛДІК

9.1. Шамчыракка сатылған кийін 3 жыл мөөнөттүк колдонуу кепилдик берилет. Кардарга колдонмо китепке ылайык орнотуу, колдонуу, ташуу жана сактоо чараларын туура жүргүзгенде кепилдик берилет.

9.2. Эгер төмөнкүлөр болсо шамчыракка кепилдик берилбейт:

- кепилдик талону толук толтурулбаса (туура эмес толтурулса);
- механикалык бузук же корпусунун кардар тарабынан өз алдынча ачылганын байкасақ;
- колдонмо китепке ылайык колдонуу шарттары туура эмес жүргүзүлсө.

Электротехникалык бузугу бар буюмду сатылган жайда туура толтурулган кепилдик талонунун негизинде алмаштыра аласыз.

10. НЕГИЗДӨӨ

ЖЕР ЗЫМЫН АРМАТУРАГА ТУТАШТЫРУУБО КАТУУ ТЫООУ САЛЫНАТ.

Жарыктын жерге негизделбегендиги өмүргө көрүнүч туудурат.Чагылгандын разрядынан жана статикалык чыңалуудан улам, жер зымынын туташуусунун жоготку кепилдикти жокко чыгарып, жарыктын тез иштейбей калышына алып келет.

Сатылган жайы	Сатылган убактысы	Дүкөндүн штампы жана сатуучунун колу

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ (ПАСПОРТ)

ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛ

KZ

1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Параметрдің атауы	Мәні		
Артикул	SPP-507-0-50K-050	SPP-507-0-50K-100	SPP-507-0-50K-150
Түтінушілатын қуат, Вт	50	100	150
Жарық ағыны, лм	5000	10000	15000
Түс температурасы, К	5000		
Жұмыс кернеуінегізін диапазоны, В-	207-253		
Номиналды кернеу, В-	230		
Жұмыс тогы, А	0.23	0.46	0.69
Жіксілігі, Гц	50		
Түстерді көрсету индексі, Ra	≥80		
Қуат коэффициенті, cosφ	≥0,95		
Электр тогының соғынан қорғау класы	I		
Қосылатын өткізгіштердің қимасы, мм²	0,75-1,5		
Қорғау дәрежесі	IP65		
Жұмыс температурасының диапазоны, °С	-45-тен +40-қа дейін		
Климаттық орындалуы және орналасу санаты	У1		
КСС типі (жарық қарқындылығының қисығы)	Ш		
Корпус материалы	алюминий		
Диффузор материалы	поликарбонат		
Қызмет ету мерзімі, сағ.	≥50 000		
Орнау тәсілі	консольді қабырғаға орнатылатын		
Кронштейнге монтаждау	48-60 мм		
Габариттік өлшемдері, мм	445x115x77	497x130x77	565x165x77
Салмағы, кг	0.7	0.8	1.1

Өндyрyсyнде чығарылған буюмдардың конструкциясына жана спецификациясына каалаған убакытта алдын ала эскертүүсүз жана ушундай эле өзгөртүүлерде мүрyкy же кийинки чығарылған буюмдарга киргизүү милдеттенмесиэ өзгөртүүлердү киргизгенге укугу бар.

2. ТОПТОМДУУЛУГУ

Жарықдиодты шамдал, дана	1
Қаптамасы, жынытқы	1
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Паспорт), нұсқа	1

3. БҮЙІМДІ ДАЙЫНДАУ, ЖАЛҒАУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ

3.1. Қауіпсіздік талаптары.

⚠ Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды монтаждауды немесе демонтаждауды қатаң түрде желі кернеуі өшірулі күйінде жүргізілуі қажет.

Сымдарының оқшаулағышы мен ток жүретін бөліктері ақауланған бұйымдарды пайдалануға тыйым салынады.

Бұйымды өздігімен ашуға және жөндеуге тыйым салынады.

3.2. Бұйымды жұмысқа дайындау.

Шамдал қаптамасын ашыңыз және корпусының, шашыратқышының және сымдарының ақаулы болмауларына көз жеткізіңіз

3.3. Жалғау.


⚠ Назар аударыңыз! Жарықдиодты шамдалды жалғау кезінде барлық сымдар тоқтан ажыратылуға тиіс болады.

Пайдаланылатын сымдардың шоғырсымдарының қималары 0,75мм² кем болмауға тиіс болады.

3.3.1. Шамдалды жалғау үшін оның монтаждалатын орнына 2-шоғырсымды сым келуге тиіс болады.

3.3.2. Бұл сымды 1-суретте көрсетілгендей сұлбаға сәйкес сыртқы қысқыштардың (жынағына кірмейді) көмегімен қуат беру көзінің сымына жалған қажет болады;

1-сурет. Шамдалды 230В желісіне жалғау сұлбасы.



3.3.3. Дұрыс жалғануын тексергеннен кейін, желілік кернеуді қосуға болады.

4. САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

4.1. Жазатаыым уақытчалр болдырмау үшін ешқашан да бұйымды отқа жақындатпаңыз, әрі сұға батырмаңыз.

4.2. Жазатаыым уақытчалр болдырмау үшін электр техникалық өнімдердің жөндеуін өздігімен жүргізуге тыйым салынады.

4.3. Оныңқандай да болмасын компоненттерінде механикалық және өзге де зақымданулар болғанға бұйымды пайдалануға тыйым салынады.

4.4. Есінізде болсын, 230В ауыспалы кернеу өміріңізге қауіпті!

5. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашындардың әсерінен сақтандыру шараларын сақтай жүріп, қаптамасында жүргізілуге тиіс болады.

6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұйымды өткізілген аймақтағы заңнаманың талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

7. МҮМКҢ БОЛҒАН БУЗУЛУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ОҚДО

⚠ Кеңіл бұрғыла! Шамчырақтын ар қандай бузулууларын оқдоо иштеринде тоқту чөчүрү керек!

3-таблицада мүмкүн болгон бузулуулар жана аларды оқдоо иштері берілген.

3-таблица.

Шамдал жұмыс істемейді	- желілік 230В қуат беру кернеуінің болуын тексеріңіз - барлық сымдардың және олардың оқшауланымдарының бүтіндігін көз жеткізіңіз - барлық жалғанған жерлерінің бүтіндігін көз жеткізіңіз
------------------------	---

Егер де бұл тәсілдердің Сізге көмегі болмаған болса, ақауларды жою үшін білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.

8. БҮЙІМ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Буюмдун аталышы:	Жарық-диоддуу шамчырақтыруиш тиричиликте колдонуу үчүн арналган эмес
Модель:	SPP-5
Артикулдары:	SPP-507-0-50K-050; SPP-507-0-50K-100; SPP-507-0-50K-150
Буюмдун түру	Жарык-диоддуу шамчырак
Товардык белги	ЭРА
Даярдоочу мамлекет	Кытай
Даярдоочунун аталышы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Даярдоочунун дарегі	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Керектөөчүлөр менен иштөө боюнча кызмат	121467, Россия, Москва ш., а/к 43
Ченемдик документтерге ылайык келиши	Буюм талаптарга жооп берет ББ ТР 004/2011 «Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө», ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги» ТР ЕАЭС 037/2016
Даярдалган күнү	буюмдун сыртына жазылган

9. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

9.1. Бұйымды пайдаланудан кепілдік мерзімі, осы нұсқаулықта айтылған монтаждау, пайдалану, тасымалдау және сақтау шарттарын түтынушы орындағанда, сатылған күнінен санағанда 3 жылды құрайды.

9.2. Құрылығ мына жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуге жатқызылмайды:

- кепілдік талоны толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) тауарды усинғанда;
- механикалық бүлінүүлр болғанда немесе корпусын ашудын іздері болғанда;
- осы нұсқаулықта айтылған пайдалану шарттары ерөскел бузылғанда.

Істен шыққан электр техникалық өнімді айырбастау қатесіз толтырылған кепілдік талоны бар болғанда сату нүктесінде жүзеге асырылады.

10. ЖЕРГЕ ҚОСУ

ЖЕРГЕ ҚОСУ СЫМЫНЫҢ ШАМҒА ҚОСЫЛУЫНА ҚАТАҢ ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ.

Шамның жерге түйкәталуының боламы өмірге қауіпті.

Найзағай разрядтары мен статикалық кернеулердің салдарынан жерге қосу сымының боламы кепілдіктің жойылуымен шамның тез істен шығуына әкеледі.

Сатылған жері	Сатылған күні	Дүкеннің мөрі және сатушының қолы

ՀԱՅԱԳՈՐԾՅԱՆ ՁԵՌՆԱԿԳ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)

ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ԼԱՍՊ

AM

1.ՏԵՆԻԿԱԿԱՆ ՏՈՒՌՈՎԱԳԵՐ:

Անվանումը պարամետր	Արժեք		
Դարձի վերադարձը թիվ	SPP-507-0-50K-050	SPP-507-0-50K-100	SPP-507-0-50K-150
Դարավորը հոսքը, lm	5000	10000	15000
Դարավորը, Վտ	50	100	150
Գունային ցեղնաստիճան է	5000		
Օգտագործելի պարամետր	207-253		
Վառահատված լարման, է-	230		
Աշխատանքային ընթացիկ, Իսկ	0.23	0.46	0.69
Օգտագործելի պարամետր, °C	207-253		
Գույնը մատուցման ցուցանիշը, Ra	≥80		
Հզորության գործակիցը, cosφ	≥> 0.95		
Դարավորը	I		
Բաժնիք վարողակը դիֆիդորների, mm2	0,75-1,5		
Դաշտանություն	IP65		
Տեղնաստիճանում, °C	է -45 մինչև +40		
Կլիմայական կատարումը և կատարողիա տեղադրաշխական	У1		
Տեսակը КСС (լորի ուժերը լույսի)	W		
Դարձը	պարկին		
Դարձը рассеивателя	polycarbonate		
Շաղարկության ժամկետ, d է:	≥50 000		
Տեղադրվող տեղադրվել	Ի վիճակում/ պատի		
Տեղադրվող քա	48-60 մմ		
Գարադիտային չափերը, մմ	445x115x77	497x130x77	565x165x77
Չափանք, կգ	0.7	0.8	1.1

Արտադրողը իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ փոփոխություններ մտցնել արտադրվող ապրանքների կառուցվածքների ևս դասակարգումը մեջ, առանց նախնական ցանկանուցման ևս առանց որևէ պարտավորությունների, որ նույնպիսի փոփոխությունները մտցնելն նախկինում ևս ավելի ուշ արտադրված արտադրանքի մեջ

2. ՎՈՒՄԵԿՏԱՎՈՐՈՒՄ

Լուսադողային լապերը, հատ	1
Փաթեթավորում, կոմպլեկտ	1
Հաճագործման ձեռնարկ (Անձնագիր), լեռնշ	1

3. ԱՐՏԱՐԴՆԱԼԵ ՈՒՄՈՒՆԱՍԻՐՈՒՄ, ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ ՄԻՍԵՆՈՒՄ

3.1. Անվանուղղության պահանջներ:

⚠ ՈՒՂԱԴՈՂԱՐՈՒՄ: Լուսադողային լամպի տեղակայման (մոնտաժման) կամ ապամոնտաժման բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն թաքստապես հոսանքի աղբյուր անջատելուց հետո: Արգելվում է արտադրվող շահագործել հաղորդալարերի վնասված լինելը դեպքում: Արգելվում է ինքնուրույն բանդել և վերանորոգել արտադրանքը:

3.2. Արտադրանքի նախապատրաստումը աշխատանքին: Զարկե՛ք լամպի վաթեթափորումը և համադրե՛ք, որ վորդինիս կապալարի, լամպի համար նախատեսված լուսազանցիչի և հաղորդալարի վնասվածքները թաքսվալում են:

3.3. Միացում:


⚠ Զարգործելու: Լուսադողային լամպի միացման ժամանակ բոլոր հաղորդալարերը պետք է ապահովված լինեն: Օգտագործվելիք

⚠ հաղորդալարերի միացման հատվածը չպետք է զերչալանի 0,75մմ2:

3.3.1. Լամպը միացնելիս համար անխրաշտո է տեղակայման վայր ընելը երկու մետաղային հաղորդալար:

3.3.2. Այդ հաղորդալարը անխրաշտո է միացնել սնանկ աղբյուրի հաղորդալարին արտաքին տերմինալի օգուղաթամբ (կոմպլեկտում ներառված չի՝) կեպո 1-մմ պատկերված սխեմային համապատասխան:

Լճ.1 Լամպը 230Վ ցանցին միացնելու սխեման



3.3.3. Միացման ճնշողությունը ստուգելուց հետո կարելի է միացնել ցանային լարումը:

4. ԱՆՋԱՆԱԳՈՐԾՅԱՆ ԿԱՆՈՒՆԵՐԸ:

4.1. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու, համար արտադրանքը երբեք մի՛ ենթարկել կրակի ներգործությանը և մի՛ օգտե այն ջրի մեջ:

4.2. Դժբախտ պատահարներից խուսափելու, համար աղբյուրվում է կատարել հոսանքափոխակիական արտադրանքի ինքնուրույն վերանորոգում:

4.3. Միջանկիլական և այլ վնասվածքների անվադաթան դեպքում աղբյւրվում է շահագործել արտադրանքը:

4.4 Դիշե՛ք, որ 230Վ լարումով հոսանքը վնասվադրել է կանգի համար:

5. ՈՒՄՈՒՆՈՐԾԵՆ ԵՎ ՊԱՐԴԱՆՈՐԾԵՐ:

Արտադրանքի փոխարինումը և պահպանումը պետք է կատարվե՛ր իրազորելով վաթեթափորման վրա նշված մեխանիկական վնասվածքներից և շրջապատի ներգործություններից պաշպալելու: Լաւոմները:

6. ԻՄԵՆՈՐԾԵՐ:

Արտադրանքը անխրաշտո է իրանցե՛ր՝ ըստ տարածքային օրենսդրության ռեալրադցային պահանջի:

7. ԶԱՐԿԱԿՈՒ ԱՍԱՐԵՈՐԹՈՒՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆԵ ՇՅՎՈՒՐԸ:

⚠ ՈՒՂԱԴՈՂԱՐՈՒՄ: Սարքի ինսանկարի անսարքությունների հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետք է իրագործվեն միայն հոսանքի անջատվելուց հետո:

Չախարդային անսարքությունների և դրանց շտկման եղանակների ցուցանել ներկայացված է արդուցայ 3-ում:

Արդուցայ 3.

Լամպը չի աշխատում	- ստուգե՛ք 230Վ լարման հոսանքի անվադաթըը - համադրե՛ք բոլոր հաղորդալարերի և մեխադադուցների արդուցականության մեջ - համադրե՛ք բոլոր միացումների արդուցականության մեջ
-------------------	---

Եթե անսարքության շտկման այս միջոցները Ձեզ չօգնեցին, դիմե՛ք որակավորված մասնագետի օգուղաթամբ:

8. ՏԵՂԱԿԱՏՎՈՐԹՈՒՆԵՐԸ ԱՐՏԱՐԴՆԱԼԵ ՄԱՍԻՆ

Արտադրանքի անվանումը՝	Հարմարի ցուցիչով նախատեսված է՝ կենցաղային օգտագործման համար:
Մոդել՝:	SPP-5
Ապրանքանիշ՝:	SPP-507-0-50K-050; SPP-507-0-50K-100; SPP-507-0-50K-150
Արտադրանքի տեսակը	Հարմարի ցուցիչով
Ապրանքանիշ՝	ԷՌԱ
Արտադրող երկիր՝	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը՝	ԱՏԼ Բիզնես (ՄանչուՋան) ՔՕ., ԼՏԴ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Արտադրողի հասցեն	ՀՌԲ, 518054, ՄանչուՋան, Նանշանի Դիստրիկտ, Չուանյե ստրիտ, Ոս Բաոլիչեն Բիլդինգ, քում 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Սպառողների հետ աշխատանքի ծառայություն	121467, Ռուսաստան, ք.Մոսկվա, ա/ա (ա/թ) 43:
Հանապատասխանությունը կողմնակալի փառադաթերելին	Արտադրանքը համապատասխանում է «Զեռնալիտը արդուրմունան անկուանդութայն մաթին» ՄՄ ՏԿ 004/2011, «Տեխնիկական միջոցների էվելորամակրիական համաձայնեթելություն» ՄՄ ՏԿ 020/2011 պահանջներին:ՏՐ ԵԱՅՇ 037/2016
Արտադրման ամսաթիվը	ժամկետըզմած է

9. ԵՐԵՆԵԿԵԶԻՆԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՐԹՅՆԵՐԸ

9.1. Տվյալ ձեռնարկում ներկայացված տեղակայման, տեղադրման և պահպանման պահանջների իրականացման դեպքում երաշխիքային շահագործման ժամկետը կազմում է 3 տարի՝ սկսած գնման օրվանից:

9.2. Սաթը չի ենթ